

## パルス校正キット



- ISO 7637-2:2004 Annex D規格用の校正用負荷
- 高品質の同軸設計。25A (NSG 5000) タイプと100A (NSG 5500) タイプを用意
- パルスの品質を最適化

ISO 7637-2規格には、負荷を接続して校正を行う必要のあるパルスが多数定義されています。再現性を決定するための、この単純な校正方法は、オシロスコープの適切な補正と、高品質の無誘導負荷に依存します。シャフナーがパルス校正キットを提供するのはこのような理由からです。このキットはISO 7637-2:2004 Annex Dに

ーの全世界の校正試験所において使用されています。キットはユーザーのオシロスコープ、プローブ、同軸アダプタと共に使用され、負荷されたパルス、UB（バッテリー電圧）なしの無負荷パルスの双方を、規格に基づきチェックします。

INA 5041-VKとINA 5510-VKには内部に同軸線を使用する高品質のアダプタが付いています。

このアダプタはファーストトランジェント試験時にパルス品質を最適化します。パルス3a/bの校正には別途INA 5030が用意されています。

### 技術仕様

キット	構成	抵抗 [Ω]	許容差 [%]	電力 [W]	U <sub>max</sub> [V <sub>pp</sub> ]
INA 5041-VK (バナナ)	INA 5001-00	なし (同軸アダプタ)			800
	INA 5001-2	2	1	2	800
	パルス1, 2, 6	4	1	4	800
	ケース付	10	1	3	800
	INA 5001-10	10	1	3	800
	INA 5001-20	20	1	2	800
	INA 5001-30	30	1	2	800
	INA 5001-50	50	1	2	800
INA 5510-VK (6mm MC)	INA 5501-00	なし (同軸アダプタ)			800
	INA 5501-2	2	1	2	800
	パルス 1, 2, 6	4	1	4	800
	ケース付	10	1	3	800
	INA 5501-10	10	1	3	800
	INA 5501-20	20	1	2	800
	INA 5501-30	30	1	2	800
	INA 5501-50	50	1	2	800
INA 5550-VK (6mm MC)	INA 5502-2	2	1	150	300
	パルス5				
INA 5005-VK (バナナ)	INA 5002-2	2	1	150	300
	パルス5				

注: INA 5041-VK 及び INA 5510-VK >> バッテリー電圧を使用しないでください。  
INA 5005-VK 及び INA 5550-VK >> 最大で14VのDC電圧を供給可能です (27V : 5秒以下)。



safety for electronic systems

#### Headquarters

##### Schaffner EMV AG

CH-4542 Luterbach, Switzerland

T +41 32 681 66 26

F +41 32 681 66 41

sales@schaffner.com

[www.schaffner.com](http://www.schaffner.com)

#### China

##### Schaffner Beijing Liaison Office

T +86 10 6510 1761

chinasales@schaffner.com

#### France

##### Schaffner EMC S.A.S.

T +33 1 34 34 30 60

francesales@schaffner.com

#### Germany

##### Schaffner Electrotest GmbH

T +49 9342 87 50

desales@schaffner.com

#### Singapore

##### Schaffner EMC Pte Ltd.

T +65 6377 3283

singaporesales@schaffner.com

#### Switzerland

##### Schaffner EMV AG

T +41 32 681 66 26

sales@schaffner.ch

#### UK

##### Schaffner Ltd.

T +44 118 9770070

uksales@schaffner.com

#### USA

##### Schaffner EMC Inc.

T +1 732 225 9533

Toll free 1 800 367 5566

usasales@schaffner.com

シャフナーのグローバルなセールスネットワークにつきましては、以下のホームページをご覧ください。

[www.schaffner.com](http://www.schaffner.com)

690-869A May 2006

Printed in Japan

© 2006 Schaffner Electrotest GmbH. 仕様は予告なしに変更されることがあります。All trademarks recognized.

シャフナーはISOを取得しています。シャフナーの製品はISO 9001、ISO 14001規格の厳しい品質要求に従って設計、製造されています。

本カタログの記載内容と製品仕様との間に相違があった場合、製品仕様を優先させていただきます。

#### Japan

シャフナーEMC株式会社

〒153-0044

東京都目黒区大橋1-6-2

T 03 5456 8929

F 03 5456 8930

japansales@schaffner.com

[www.schaffner.jp](http://www.schaffner.jp)

#### Nagoya Office

シャフナーEMC株式会社 名古屋オフィス

〒488-0021

愛知県尾張旭市狩宿町1-13

T 0561 55 6766

F 0561 55 3202

japansales@schaffner.com